



Zubehör: Sonstiges BES 516-706-B-3

Allgemeine Daten

Ausführung	Netzgerät mit 2 eingebauten Ausgangsrelais
Verwendung	für Balluff Näherungsschalter mit PNP- oder NPN Technik
Umgebungstemperatur	-20...+60°C

Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT	100x77x114
Werkstoff	Thermoplast grau
Befestigung	Schraubbefestigung oder Schnappbefestigung für eine 35 mm-Normschiene nach DIN 46277

Elektrische Daten

Betriebsspannung	110/220V AC
------------------	-------------

Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide