



Zubehör: Befestigung BES 16.0-BS-1

Allgemeine Daten

Ausführung
Verwendung

Befestigungsschelle
Befestigungsschelle für runde
Sensoren M16

Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT
Werkstoff
Befestigung

36x26x12
PA6
mit 2 Schrauben M4

	A	B	C	D	E
BES 06,5-BS-1	17	27	16	6,4	12
BES 08,0-BS-1	17	27	16	7,9	12
BES 12,0-BS-1	22	32	20	11,9	12
BES 14,5-BS-1	22	32	20	14,5	12
BES 16,0-BS-1	26	36	26	16	12
	F	G	H	I	J
BES 06,5-BS-1	8	4,5	4,5	8	1
BES 08,0-BS-1	8	4,5	4,5	8	1
BES 12,0-BS-1	8	4,5	4,5	10	1
BES 14,5-BS-1	8	4,5	4,5	10	1
BES 16,0-BS-1	8	4,5	4,5	13	1

Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide