



Zubehör: Sonstiges BES 516-706-A-3

Allgemeine Daten

Ausführung
Verwendung

Umgebungstemperatur

Netzgerät ohne Ausgangsrelais
für Balluff Näherungsschalter mit
PNP- oder NPN Technik
-20...+60°C

Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT
Werkstoff
Befestigung

100x77x114
Thermoplast grau
Schraubbefestigung oder
Schnappbefestigung für eine 35
mm-Normschiene nach DIN
46277

Elektrische Daten

Betriebsspannung

110/220V AC

Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide